РУССКИЙ

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Системные телефоны для системы связи MX-ONE™ Telephony System и MD110

Dialog 4223 Professional только для режима D3

Краткий справочник

В этом справочнике приведено краткое описание основных возможностей. Подробные сведения обо всех доступных функциях и возможностях приведены в соответствующих разделах. Руководства пользователя.

Полное руководство пользователя доступно в электронном формате на компакт-диске *Enterprise Telephone Toolbox* и по адресу
http://www.aastra.com

Выбор рабочего места[1]

Подключение: ✱ 1 1 ✱ *Код авторизации* ✱ *Ваш №* # C

Отключение: # 1 1 # C

Ответ на вызовы

Ответ:

Громкая связь: *(только Dialog 4222 и 4223)* *Нажмите мигающую клавишу Линия*

На другом аппарате(подхват вызова): *Вызовите звонящий аппарат* **8**

Завершение вызова: или C

Вызов абонента

Внутренние вызовы: *№ абонента*

Внешние вызовы: *Код выхода на внешнюю линию и №*

Громкая связь: *(только Dialog 4222 и 4223)* *Наберите №*

Общий № ускоренного набора: *Наберите № ускор. набора*

Индивидуальный № ускоренного набора: ✱ ✱ (0 – 9)

Набор по функциональной клавише: *Нажмите запрограммированную клавишу, напр.* **Директор**

Повторный набор последнего внешнего номера: ✱ ✱ ✱

Набор по имени[1]

Пример: «Eva»: Dir **3 3 8 8 8** Find
(Только Dialog 4223) Up или Down Call

Набор во время соединенного вызова

Перейдите на тоны DTMF: **9** *Наберите нужные цифры*

Запрос

Текущий разговор: **Справка** *Вызовите третьего абонента*

Переключение: **Линия 1** или **Справка**

Возврат к первому абоненту и завершение запроса: C **Линия 1**

Передача вызова

Текущий разговор: *Запрос* **Перевод вызова** *(До или после ответа)*

Конференц-связь

Текущий разговор: *Запрос* **3** *(После ответа)*

Обратные вызовы

Включение: **6**

Отмена одного обратного вызова: # 3 7 ✱ *№ абонента* # C

Отмена всех обратных вызовов: # 3 7 # C

Ожидание вызова

Включение: **5** *(При тоне «занято»)* *Ждите на линии*

Громкая связь

(только Dialog 4222 и 4223)

С трубки:

На трубку:

Переадресация

Заказ с собственного телефона: **Переадресация** или ✱ 2 1 # C *(Клавиша переадресации программируется заранее)*

Отмена: **Переадресация** или # 2 1 # C

Внутренняя функция «За мной»

Заказ со своей внутренней линии: ✱ 2 1 ✱ *Новый №* # C

Отмена: # 2 1 # C

Перенаправление с отвечающей позиции: ✱ 2 1 ✱ *Ваш №* ✱ *Новый №* # C

Отмена с отвечающей позиции: # 2 1 ✱ *Ваш №* # C

Внешняя функция «За мной»

Заказ: ✱ 2 2 # *Код выхода на внешнюю линию и №* # C

Отмена: # 2 2 # C

Персональный номер[1]

Активация или изменение профиля со своего аппарата: ✱ 1 0 ✱ (1 – 5) # C

Отмена: # 1 0 # C

Голосовая почта[1]

Введите номер почтового ящика: *Наберите № голосовой почты и следуйте инструкциям*

Получено новое сообщение: *Нажмите запрограммированную клавишу Message и следуйте инструкциям*

Программирование функциональных клавиш

Программирование или изменение функции: **Прогр.** *Нажмите нужную функциональную клавишу № или код*
Еще раз нажмите функциональную клавишу **Прогр.**

Данный текст может быть изменен без предварительного уведомления. За дополнительными сведениями обращайтесь к торговому партнеру Aastra.

Удержание вызова

Индивидуальное: **Линия**

Возобновление разговора: **Линия**

Общее удержание вызова: **8**

Возобновление разговора на своей линии: **Линия**

Возобновление разговора на другой линии: *Вызовите линию, на которой был удержан вызов* **8**

Код начисления оплаты[1]

Новый внешний вызов: ✱ 6 1 ✱ *Код начисления оплаты* # *Код выхода на внешнюю линию и №*

Текущий внешний вызов: **Линия** ✱ 6 1 ✱ *Код начисления оплаты* # **Линия**

Информация об отсутствии[1]

Заказ:

С датой и временем возвращения: ✱ 2 3 ✱ *Код отсутствия* ✱ *Дата/Время* # C *(Порядок даты и времени зависит от системы)*

Без даты и времени возвращения: ✱ 2 3 ✱ *Код отсутствия* # C

Отмена: # 2 3 # C

Выбор языка[1]

Изменение языка дисплея: ✱ 0 8 ✱ *Код языка* (0 – 9) # C

Беззвучный вызов

Выключение сигнала вызова:

Общая отмена

Общая отмена всех запрограммированных функций: # 0 0 1 # C

Сокращения и объяснения

№	Номер
1	Функция может быть опциональной

AASTRA

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Все права защищены.
RU Часть LZV 103 002 R5A